



SÉRIE WX

*Groupes électrogènes
portables*

STAGE V
COMPLIANT





PETROL

OPTIMISEZ VOTRE temps

Les groupes électrogènes portables peuvent être utilisés pour alimenter des outils et fournir une alimentation de secours en cas de coupure de courant, ainsi que pour effectuer de petits travaux domestiques, ce qui les rend idéaux pour le bricolage et les activités de loisirs.

La série WX fournit de l'électricité là où vous en avez besoin et quand vous en avez besoin, avec un bon rapport qualité/prix. L'inverseur de source automatique (ATS) (en option) offre le confort d'un démarrage rapide en cas de panne.

- Deux poignées ergonomiques se replient pour faciliter le rangement
- Réservoir de carburant avec filtre et jauge à carburant
- Panneau de commande avec affichage numérique (compteur horaire, voltmètre, fréquencemètre)
- Châssis pour protéger le groupe électrogène
- Kit brouette pour faciliter le transport
- Arrêt automatique en cas de faible niveau d'huile pour protéger le moteur
- Protection thermique



GRUPE PORTABLE



ÉCRAN DIGITAL



CONNEXION ATS



NORME DE BRUIT CONFORME



LONGUE AUTONOMIE



Système de démarrage MANUEL + ÉLECTRIQUE

RÉGULATION AUTOMATIQUE DE LA TENSION :

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le régulateur de tension permet de stabiliser la puissance d'un groupe électrogène en améliorant ainsi les performances et le fonctionnement de l'appareil relié.

	WX 3200	WX 3200 ES	WX 6200	WX 6200 ES	WX 6250	WX 7000
Puissance maximale triphasée					6100 Watts	
Puissance nominale triphasée					5500 Watts	
Puissance maximale monophasée	2850 Watts	2850 Watts	5800 Watts	5800 Watts	2000 Watts	6100 Watts
Puissance nominale monophasée	2450 Watts	2450 Watts	5300 Watts	5300 Watts	1800 Watts	5800 Watts
Tension	230 V 115/230 V	230 V	230 V	230 V	230 V 400 V	230 V
Autonomie à 50% de charge	16.3 Heures	16.3 Heures	12 Heures	12 Heures	12 Heures	11.3 Heures
Capacité du réservoir	17 Litres	17 Litres	26 Litres	26 Litres	26 Litres	26 Litres
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Cylindrée	208 cc	208 cc	420 cc	420 cc	420 cc	420 cc
Vitesse (tpm)	3000 tpm	3000 tpm	3000 tpm	3000 tpm	3000 tpm	3000 tpm
Système de démarrage	Manuel	Manuel + Électrique	Manuel	Manuel + Électrique	Manuel + Électrique	Manuel + Électrique
Niveau sonore garanti (LWA)	93	93	97	97	97	97
Émission de bruit à 7 m	65 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Dimensions LxIxH (mm)	680x602x523	680x602x523	800x698x620	800x698x620	800x698x620	800x698x620
Poids sec	49 Kg	49 Kg	78 Kg	89 Kg	90 Kg	90 Kg
Type de prises Standard EU	2 x Schuko 230V 16A	2 x Schuko 230V 16A	2 x Schuko 230V 16A 1 x CEE 230V 32A	2 x Schuko 230V 16A 1 x CEE 230V 32A	2 x Schuko 230V 16A 1 x CEE 400V 16A	2 x Schuko 230V 16A 1 x CEE 230V 32A
Type de prises UK	1 X CEE 115V 32A 1 X CEE 230V 16A			2 x 230V 13A 3 Pin 1 X CEE 230V 32A		2 x 230V 13A 3 Pin 1 X CEE 230V 32A
Protection manque d'huile	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jauge de niveau de carburant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection thermique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compteur horaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voltmètre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fréquencemètre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit brouette	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ATS		✓		✓		✓

* L'ATS n'est pas disponible sur la version UK



TUTORIEL SUR YOUTUBE

www.pramac.com | www.pramacparts.com

Les images présentées sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux fonctionnalités sans préavis.

FR/02_2023_rev.1