



SÉRIE PMD

*Groupes électrogènes
de secours*

STAGE V
COMPLIANT



VIVEZ EN harmonie

L'inverseur de source automatique (ATS) (en option) offre le confort d'un démarrage rapide en cas de panne. Le moteur diesel fiable et le capot insonorisé font de ce groupe le choix idéal pour assurer sa maison. La poignée et les roues facilitent le transport. La grande capacité du réservoir de carburant permet une longue autonomie. Multimètre numérique intégré pour programmer les intervalles d'entretien et assurer un fonctionnement optimal. Le régulateur automatique de tension (AVR) assure la stabilité de la tension pour une protection accrue de vos équipements.

- Anneau de levage central
- Panneau de commande avec affichage numérique (compteur horaire, voltmètre, fréquencemètre)
- 4 roues pour faciliter le transport
- Arrêt automatique en cas de faible niveau d'huile pour protéger le moteur
- Réservoir de carburant avec filtre et jauge à carburant
- AVR : Régulation automatique de la tension
- Inverseur de source automatique en option, pour un démarrage automatique du groupe en cas de coupure de courant

ATS



- GROUPE PORTABLE
- ÉCRAN DIGITAL
- INSONORISÉ
- RÉGULATION AUTOMATIQUE DE LA TENSION
- LONGUE AUTONOMIE
- JAUGE À CARBURANT
- Système de démarrage ÉLECTRIQUE

INVERSEUR DE SOURCE AUTOMATIQUE : COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Un inverseur de source est un dispositif qui relie en toute sécurité un groupe électrogène au réseau électrique. Lorsqu'il y a une coupure du réseau principal, l'inverseur détecte rapidement le problème et démarre automatiquement le groupe. L'électricité est restaurée en quelques secondes. Lorsque le réseau est rétabli, le groupe électrogène s'arrête automatiquement.

PMD 5000s

Puissance max. triphasée	
Puissance nominale triphasée	
Puissance max. monophasée	5000 Watts
Puissance nominale monophasée	4500 Watts
Tension	230 V
Autonomie à 50% de charge	11.3 Heures
Capacité de réservoir	14.5 Litres
Carburant	Diesel
Cylindrée	418 cc
Vitesse (tpm)	3000 tpm
Système de démarrage	Électrique
Niveau de bruit garanti (LWA)	97 LWA
Émissions de bruit à 7 m	69 dB(A)
Dimensions LxH (mm)	910x518x682
Poids sec	160 Kg
Type de prises	1 x Schuko 230V 16A - 1 x CEE 230V 32A
Chargeur de batterie	12V DC
Protection manque d'huile	✓
Jauge de niveau de carburant	✓
Disjoncteur magnétique thermique	✓
Compteur horaire	✓
Voltmètre	✓
Frequencemètre	✓
Roues	✓
ATS	✓

PMD 5050s

Puissance max. triphasée	4000 Watts
Puissance nominale triphasée	3600 Watts
Puissance max. monophasée	1330 Watts
Puissance nominale monophasée	1200 Watts
Tension	230 / 400 V
Autonomie à 50% de charge	11.3 Heures
Capacité de réservoir	14.5 Litres
Carburant	Diesel
Cylindrée	418 cc
Vitesse (tpm)	3000 tpm
Système de démarrage	Électrique
Niveau de bruit garanti (LWA)	97 LWA
Émissions de bruit à 7 m	69 dB(A)
Dimensions LxH (mm)	910x518x682
Poids sec	161 Kg
Type de prises	1 x Schuko 230V 16A - 1 x CEE 400V 16A
Chargeur de batterie	12V DC
Protection manque d'huile	✓
Jauge de niveau de carburant	✓
Disjoncteur magnétique thermique	✓
Compteur horaire	✓
Voltmètre	✓
Frequencemètre	✓
Roues	✓
ATS	✓



TUTORIEL SUR YOUTUBE

www.pramac.com | www.pramacparts.com

Les images du produit présenté sont à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit. Le fabricant se réserve tout droit de modification des modèles et des caractéristiques, sans préavis.

FR/02_2023_rev.1